

# Sterndioden Modul 8

## Eigenschaften

- 8 Diodenpaare in ODER-Verschaltung
- 1 A pro Diode
- Diodensperrspannung 1000 Volt
- 35 mm Hutschiene montage
- Federzugklemmen

## Anwendungen

- Logische Verknüpfungen (ODER)
- 2 redundante Eingänge

Allgemeine Daten		
Anzahl der Sterndioden Einheiten		8
Eingangsklemmen: Doppelstock		Wago 736
Ausgangsklemmen:		Wago 236
Nennspannung max.	V	250
Dioden		
max. Eingangsspannung	V	1000
Max. Strom	A	1
Typ		1N4007
Abmessungen		
Breite	mm	49
Höhe	mm	97
Tiefe max./ ab Hutschiene	mm	50/45

Schaltplan:

